

MA-522 智慧型語音按鍵讀卡機



❖ 功能

1. 具 12 只按鍵，可執行密碼開門。
2. 具 RS-320 長距離防干擾通訊介面，傳輸距離 200M。
3. 具 CAN-bus 通訊介面，傳輸距離 1000M。
4. 具 LED 狀態指示燈。
5. 具 LED 顯示資料比對失敗。
6. 具 LED 顯示資料比對成功及顯示允許開門時間。
7. 具 5 只指撥開關作為定址設定。
8. 具嗶聲提示音，表示卡片感應成功。
9. 具防破壞光耦合輸出 10mA。
10. 可讀取悠遊卡，感應頻率 13.56 MHz，感應距離 3~8cm。
11. 具萬年曆功能。
12. 具 1 只 C 接點，接點容量 3A。
13. 可容納 13000 位使用者。
14. 與網路介面器斷線時可獨立辨識卡號並儲存門禁資料含感應卡號、感應時間、感應日期 1000 筆。
15. 離線時暫存門禁歷史資料於高速 EEPROM。
16. 操作方式：讀卡即可（直接感應卡片）、讀卡或密碼（感應卡片或直接鍵入密碼）、讀卡加密碼（感應卡片後再鍵入密碼）三種模式。
17. 具週排程設定功能，指定時間排程觸發啟動。
18. 掛號信件管理整合功能，住戶感應讀卡時可通知住戶領取掛號信件。

❖ 規格

工作電壓	DC 12V ±10%
消耗功率	<2.5W
通訊介面	RS-320, CAN-bus
外型尺寸	116(H)*72(W)*27(D) mm
外殼材質	ABS 塑膠